

七、注意事项

1. 因私自拆开产品引起的质量问题，责任自负；
2. 在工作通电状态下手勿触及断路器非绝缘件裸露部分；
3. 请不要随意对断路器的特性进行调节，由此引起的产品质量问题厂方不予负责；
4. 接线可靠，防止因接线端出现异常热引起断路器误动作或造成接线端烧毁；
5. 断路器的标准工作环境温度为 $40^{\circ}\text{C}^{+5^{\circ}\text{C}}$ ，由于其过载保护是以性能稳定的双金属片为主，当环境温度改变时，其额定电流值应相应修正；
6. 若多个断路器同时装入封闭箱体，箱内温度相应提升则应该按照并排系数表操作。

八、保修

用户在产品正常的安装，使用及检验条件下，从制造厂发货起 3 年内，产品由于制造质量原因而发生损坏或不能正常工作的情况，制造厂无偿为用户更换。

九、订货须知

请写明断路器的型号、规格、极数及订货数量。

例如：

订三级工业配电用，额定电流为 100A 的交流断路器 300 台。

NDB6-125 C100/3P 断路器 300 台。

地址：上海市浦东新区申江南路 2000 号

邮编：201315

电话：86-21-6858 6699

传真：86-21-2302 5796

E-mail: liangxin@sh-liangxin.com

www.sh-liangxin.com

Nader 良信电器

NDB6-125 系列 塑料外壳式断路器

使用说明书

上海良信电器股份有限公司

一、功能

NDB6-125 系列塑料外壳式断路器适用于交流 50/60Hz，额定电压至 230V/415V，额定电流至 125A 的电力线路中，作为电力设施和电气设备的过载和短路保护之用，亦可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用，也适用于作隔离开关使用。

该产品为高性能的塑料外壳式断路器，适合适用于工业、民用建筑、能源、通信及基础设施建设等领域低压终端配电

断路器符合 GB/T14048.2、IEC60947-2 标准，该产品保护特性精确、分断能力高、动作性能稳定、体积小、美观大方，是目前塑料外壳式断路器理想的更新换代产品。

二、安装和拆卸

采用 TH-35-7.5 型标准安装导轨安装，详见右图：

三、技术参数

产品详见良信电器股份有限公司产品样本。

四、宽度尺寸

极数 型号	宽度（mm）			
	1P	2P	3P	4P
NDB6-125	27	54	81	108

五、直流系统使用

- 1、此款交流产品可以使用在直流系统中，具体适用直流电压为：
DC60/80V(1P)，DC80/125V(2P)；


2、在以上使用条件下，线路预期短路电流不应超过下表：

断路器型号	额定电流	额定极限分断能力（kA）		
		DC60V	DC80V	AC230/240V
		DC80V	DC125V	AC400/415V
NDB6-125	63A~125A	15（1P）	15（2P）	15（1P~4P）

安装步骤：1、用螺丝刀将固定爪从位置（2）撬出到位置（1）；

2、将产品装在导轨上，并用螺丝刀使固定爪从位置（1）复原至位置（2）将产品固定在导轨上。

拆卸步骤：1、用螺丝刀将固定爪从位置（2）撬出到位置（1），然后沿安装方向即可取下。



六、操作

安装断路器的操作如下：断路器垂直安装，断路器的上端为进线端，下端为出线段。推动手柄至 **I** 位置，断路器闭合；至 **0** 位置，断路器断开。